

Цифровой микшер Relacart MIXX16



Цифровой микшер работающий с iPad (планшет не включён), 16 входов, 8 выходов.

Особенности Relacart MIXX16

- Интуитивное сенсорное управление
- Интерфейс микшера может регулировать управление каждым каналом, включая соло, отключение звука, панорамирование, фейдер и индикатор уровня
- Фантомное питание +48 В каждого канала можно переключать независимо
- 6 вспомогательных выходов могут использоваться для микширования монитора
- Глобальная реверберация и эффекты задержки
- Выходной 31-полосный графический эквалайзер

- Предустановленные 10 эффектов сцены

Характеристики Relacart MIXX16

Частота дискретизации	24 бита, 48 кГц
Частотная характеристика	От 20 Гц до 20 кГц +/- 1 дБ
Системная задержка	1,5 мс
Общее гармоническое искажение	<0,005%
Входные перекрестные помехи (соседний канал)	<-120 дБ при 1 кГц
Соотношение сигнал / шум	93 дБ
Динамический диапазон	110 дБ
Коэффициент подавления синфазного сигнала	> 70 дБ при 1 кГц
Входное сопротивление	3,3 кОм (баланс XLR); 30 кОм (1/4 ")
Усиление	От 0 до 60 дБ
Выходное сопротивление	600 Ом (баланс XLR)
Максимальный выходной уровень	+21 дБ (баланс XLR)
Источник питания	100-240 В переменного тока (60 Вт)
Размеры	359 x 85,5 x 411 мм
Вес	Около 4,2 кг